NEU NEU NEU NEU NEU NEU NEU NEU NEU NEU

TALK & TEST 3000

Kabelader-Prüfgerät

made in germany

taco-nauert electronic ®

Zum Aufbau einer 2-adrigen Sprechverbindung mit gleichzeitiger Verbindungsprüfung von weiteren Adern.



Schleifenwiderstand für Sprechverbindung bis zu **10 kOhm**

Entspricht einer **Sprechleitungslänge von 140 km** bei Cu Ø 0,8 mm

Leitungswiderstand der zu prüfenden Ader bis zu **100 kOhm**

Einfaches Finden der Gegenstelle durch **Suchtonmodus**

Rufen der Gegenstelle mit **Ruftaste** möglich

Individuelle **Lautstärkeeinstellung**

Polungsunabhängige Verbindung der Sprechleitung

Betrieb auch auf **beschalteten Telekommunikationsleitungen** möglich

Sofortige **optische und akustische Anzeige** bei Verbindungsprüfung

Fremdspannungsfest bis 100 V AC/DC

Sehr **gute Sprachübertragung**

Batteriebetrieb mit 3 x 1,5 V Mignon oder **Akkubetrieb** möglich

Aufschaltung von **mehr als zwei Geräten** möglich

TACO-NAUERT GmbH & Co.KG
Elektronische Prüf- und Messgeräte für die Telekommunikations- und Elektrotechnik

Vertrieb über Ihren Fachhändler, siehe Rückseite

Elektronische Prüf- und Messtechnik

NEU NEU NEU NEU NEU NEU NEU NEU NEU NEU NEU NEU

T & T 3000
Kabelader-Prüfgerät

made in germany

taco-nauert electronic ®

Dieses Kabelader-Prüfgerät dient zum Aufbau einer zweiadrigen Sprechverbindung von Kabelanfang zu Kabelende oder zur einer beliebigen Stelle wie zu Muffen oder zu Verteilern an der die einzelnen Adern zugänglich sind. Neben dem Gegensprechen können mit der dritten Ader (Prüfader) zwischen den beiden Stellen Verbindungsprüfungen durchgeführt werden. Verbindungen werden sofort ohne Verzögerung optisch und akustisch angezeigt.

Dabei ist es unerheblich ob es sich bei den Sprechadern um unbeschaltete oder beschaltete Telekommunikationsleitungen handelt, ob Endgeräte angeschlossen sind oder nicht. Je nach Anschlussverfahren können Kurzschlüsse, Erdschlüsse, Unterbrechungen und Vertauschungen lokalisiert werden.

Durch den eingebauten Signalsender, welcher auf beliebiger Seite aktiviert werden kann, wird ein schnelles Auffinden des Sprechadernpaares, auf der Gegenstelle gewährleistet.

Das Test & Talk 3000 kann in Verbindung mit einem Prüfkopfhörer auch zur Leitungsverfolgung verwendet werden.

Anschlussleitung Sprechadernpaar, 2m lang und hochflexibel mit 4mm Bananenstecker

DIN-Buchse Anschluss für Head-Set

4mm Buchse für Prüfader

Ruftaste zum Rufen der Gegenstelle

Lautstärke 5 Stufen

EIN-Schalter Modus

Suchtonmodus das Gerät kann als Tonsender zum leichten Auffinden der Sprechadern betrieben werden

LED-Anzeige Fremdspannung, Ton senden, Verbindung, Modus



Schleifenwiderstand der Sprechleitung max.	10 kOhm *
Leitungswiderstand der zu prüfenden Ader max.	100 kOhm
Prüfstrom max.	1,5 mA
Prüfspannung ca.	3,5 V
Stromversorgung	3 x 1,5 V Mignon o. Akku NiCd, NiMH
Fremdspannungsfest max.	100 V AC/DC

Betrieb auf beschalteten Telekommunikationsleitungen möglich, hervorragende Sprachqualität.

* Entspricht einer Sprechleitungslänge von ca: bei Cu Ø 0,8 mm 140 km, bei Cu Ø 0,6 mm 70 km (Theoretische Werte ohne Berücksichtigung von Spulen)

Lieferumfang Test & Talk 3000 Artikel-Nr.: 0370

Leichtes Head-Set, Prüfgerät mit ca. 2 m Sprechleitung, 1,5 m lange Prüfleitung, 2 Anschlussklemmen Fabr. Hirschmann Typ Kleps 30, 3 x Batterien Mignon und Bedienungsanleitung

Als Zubehör erhältlich: Kunststoffkoffer Artikel-Nr.: 0768
Passend für ein T & T 3000

Zum Aufbau einer Sprech- und Prüfverbindung werden zwei T&T 3000 benötigt.

Ihr Fachhändler:

T&T3000WV-D-01